

Table des matières

Identifier carte réseau <=> module 3
Utiliser du Gigabit 3
PRNG is not seeded 3
Infos cartes réseau 3
Forcer le 100 Full 3
 Red Hat / Fedora 4
 Debian 4

Identifier carte réseau <=> module

Sous **Red Hat** on peut utiliser la commande *kudzu* pour déterminer le module correspondant. En effet parfois on a plusieurs fois la même carte et il peut être difficile de les identifier :

```
root@SomeMachine:/etc/sysconfig/network-scripts# lspci |grep -i ethernet
05:00.0 Ethernet controller: Broadcom Corporation NetXtreme II BCM5708 Gigabit Ethernet (rev 12)
09:00.0 Ethernet controller: Broadcom Corporation NetXtreme II BCM5708 Gigabit Ethernet (rev 12)
0a:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82571EB Gigabit Ethernet Controller (rev 06)
0a:00.1 Ethernet controller: Intel Corporation 82571EB Gigabit Ethernet Controller (rev 06)
```

Avec *kudzu* on peut déterminer le module qui va bien et faire les mods dans le fichier */etc/modules.conf* :

```
root@SomeMachine:/tmp# kudzu -psq |grep -A1 eth
device: eth1
driver: bnx2
--
device: eth0
driver: bnx2
--
device: eth3
driver: e1000
--
device: eth2
driver: e1000
```

Utiliser du Gigabit

Pour le Gigabit il faut laisser en autoneg sinon ça ne passe pas (enfin ça dépend de l'infra). On peut même utiliser un câble croisé si besoin. Pour activer l'autoneg :

```
/sbin/ethtool -s eth3 autoneg on
```

```
root@SomeMachine:~# ethtool eth3|egrep "eth|Speed|Duplex"
Settings for eth3:
    Speed: 1000Mb/s
    Duplex: Full
```

Il faut utiliser *ethtool* à la place de *mii-tool* qui ne gère pas le gigabit (dépend des versions).

PRNG is not seeded

Lors d'une connexion SSH on peut obtenir ce message :

```
oracle@pserver7506752:10.2.0.:/apps/oracle]ssh server ps -ef
PRNG is not seeded
```

PRNG is not seeded est un message de sshd pour indiquer qu'il n'a pas de moyen de générer des nombres aléatoires digne de ce nom. En gros les droits du device */dev/urandom* sont incorrects. Ils doivent être positionnés comme ceci :

```
crw-rw-r-- 1 root root 1, 9 Jan 28 11:37 /dev/urandom
```

Ensuite ça marche ...

Infos cartes réseau

```
ifconfig |grep -v lo|awk '/Link/ {print "ethtool \"$1" |egrep \"Settings|Duplex|Speed|\""}' |sh
```

Forcer le 100 Full

Il existe plusieurs solutions :

- Dans le fichier */etc/modules.conf* ou équivalent on peut rajouter les options du driver :

```
options bcm5700 line_speed=100 full_duplex=1 auto_speed=0
```

```
options e1000 Speed=100,100 Duplex=2,2 (pour 2 cartes)
etc
```

- Ajouter un appel à `ethtool` dans `/etc/rc.local` ou au moment de l'init 3 :

```
/sbin/ethtool -s eth0 speed 100 duplex full autoneg off
```

- Utiliser la variable `ETHTOOL_OPTS` :

Red Hat / Fedora

Dans le fichier `/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ethX` rajouter :

```
ETHTOOL_OPTS="speed 100 duplex full autoneg off"
```

Debian

Dans le fichier `/etc/network/interfaces` rajouter :

```
up ethtool -s eth0 speed 100 duplex full autoneg off
```

From:

<https://unix.ndlp.info/> - **Where there is a shell, there is a way**

Permanent link:

https://unix.ndlp.info/doku.php/informatique:nix:linux:linux_reseau:tips_reseau

Last update: 2009/11/16 12:17